

**DC-11201**

**2 Port - USB-KVM**



**Funktionsmerkmale**

- Steuert zwei PCs mit nur einer PS/2- oder USB-Tastatur, einer PS/2- oder USB-Maus und einem Monitor.
- Unterstützt Windows, Linux, Mac OS 9 / OS X und Sun Micro Solaris 8.
- Unterstützt die Tastatur- und Mauskonvertierung von USB nach PS/2 und macht die Benutzung eines einzigen Kabels für Tastatur und Maus möglich.
- Unterstützt 3 USB-Downstream-Ports (ideal für die gemeinschaftliche Nutzung von USB-Scannern, -Druckern, -CD-RW-Laufwerken usw.).
- Unterstützt drei Arten der Umschaltung: hardwareseitig über Drucktaste, über Hotkeys auf der PS/2-Tastatur und mit der OSD-Utility-Software (*On-Screen Display* nur unter Windows).
- Das OSD-Utility zeigt an:
  1. den Netzstatus der angeschlossenen Computer
  2. den aktiven Host-Computer
- Unterstützt VGA-Auflösungen bis 2048 x 1536 Pixel.
- Plug and play. Keine Softwaretreiber sind erforderlich für den Betrieb von PS/2-Maus und -Tastatur.

**Systemanforderungen**

- **Computer:** USB-Port, VGA-Port
- **Betriebssystem:** Windows 98 / 98 SE / 2000 / ME / XP, Mac OS 9 / OS X, Linux Kernel 2.3 oder später, Solaris 8
- **VGA-Kabel:** 1 VGA-Kabel je Computer, weiblich nach männlich
- **USB-Kabel:** 1 USB-Kabel je Computer, Typ A nach Typ B

**Anschlüsse**

- 1 Mini-DIN für PS/2-Tastatur
- 1 Mini-DIN für PS/2-Maus
- 3 USB-Downstream-Buchsen, Typ A
- 2 USB-Upstream-Buchsen, Typ B
- 2 VGA-Eingänge (HDB15, weiblich) und einen VGA-Ausgang (HDB15, weiblich).

## Technische Daten

Modell	DC-11201
Unterstützte USB-Versionen	USB 1.0, 1.1
Status-LEDs aktiver PC	2
Ports USB Upstream	2
Ports VGA-Eingang	2
Ports VGA-Ausgang	1
Ports USB Downstream	3
USB-Überstrom-LED-Anzeige	3
Ports PS/2-Tastatur	1
Ports PS/2-Maus	1
Videoauflösung	2048 x 1536
Unterstützte Hardware	PC / Mac / Sun Micro
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 98 / 98 SE / ME / 2000 / XP Mac OS 9 / OS X Linux Kernel 2.3 und höher Solaris 8 und höher
Auswahl des aktiven PCs	Durch Drucktaste, über Hotkey (nur PS/2-Tastatur) mit OSD-Utility (Windows)

## Verpackungsinhalt

- 1 2-Port-USB-KVM-Switch
- 1 CD mit dem Benutzerhandbuch und der Software für das Utility On-Screen Display (OSD)

Art.Nr. **DC-11201** EAN-Nr. **4016032201076** USB-KVM Switch 1User, 2PCs